



SPEZIFIKATIONEN

OrangeAudio One Bad

OA-O10BIC20X2

Das komplette OrangeAudio One Set beinhaltet folgende Komponenten:

BLUETOOTH 4.0 VERSTÄRKER



- kompakter HiFi Bluetooth 4.0 Verstärker (12V)
- externes Netzteil (100-240V) inkl. Netzkabel
- Ausgangsleistung 2 x 10W
- Anschlüsse Aux-In, 2 Lautsprecherausgänge, DC-Eingang
- externe Hochleistungs-Bluetooth-Antenne, Reichweite bis 10m
- umgebungsaktivitätsabhängige Ein- /Ausschaltung
- Gehäuse Aluminium / ABS beschichtet, schwarz lackiert
- Maße (B/H/T) 8 x 4 x 12 cm.

LAUTSPRECHER X 2



- ultraflache 2-Wege Einbaulautsprecher
- Belastbarkeit 20W rms, Spitzenbelastung 40W max./Lautsprecher
- Frequenzgang 130 Hz- 20.000Hz
- Impedanz 8 Ohm
- 3 Zoll Woofer mit Kevlar™-Membran
- 1,2 Zoll Hochtöner Titan beschichtet
- Schutzart Gehäuse nach IP X5 Norm
- Außendurchmesser 120mm
- Lochdurchmesser 100mm
- Einbautiefe 60 mm
- Gitter magnetisch, weiß lackiert, runde Form (auch viereckig lieferbar)
- Anschlussklemmen vergoldet

LAUTSPRECHERKABEL



- hochwertiges Professional Grade Kabel
- Querschnitt 2 x 0,75mm²
- transparente PVC-Umhüllung
- eindeutige Polaritätsmarkierung
- Standardlänge 8m
- Vollkupfer (Reinheit >99%) Sauerstofffrei

www.orange-audio.com